

2.4 GHz Digitales Drahtloses Audio System von Gotham

Ultrakompaktes drahtloses Audioübertragungssystem für Mikrofone und Instrumente im lizenzfreien 2.4-GHz-Digital ISM Band. Rauschlose und sorgenfreie Übertragung auf 20 wählbaren Kanälen. Der Sender (weiss) verfügt über ein eingebautes Mikrofon und einen 3.5mm Anschluss für Ihre Audioquelle von einem Mikrofon, Smartphone, MP-3 Player, PC / Laptop oder Ihrer Instrumentenquelle (Pegel einstellbar). Der Empfänger hat einen 3.5mm Jack Anschluss um ihr Audiosignal (Line-Out) an Ihr PA-System, Lautsprecher und Mischpult zu übertragen. Eingebauter Akku (aufladbar mit jedem Typ C USB Ladegerät 5vDC) für eine Laufzeit von bis zu 5 Stunden.

Eigenschaften

- Zuverlässige und Geräuschlose Übertragungsleistung (Digital)
- Benutzerfreundliche Bedienung
- Hintergrundgeräuschkontrolle
- Übertragung von 4G LTE nicht beeinträchtigt
- Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display
- Wieder aufladbarer Akku für mehr als 5 Stunden (Ladezeit ca.1 Stunde)
- Zip-Box für einfachen Transport und Lagerung
- Clips für Gürtel oder Lavalier Montage des Senders und Empfängers
- 20 wählbare Kanäle. Digitale Übertragung von 2.4 GHz.



Technische Daten

Gewicht: 29.0 Gramm Sender/Empfänger

L*B*H: 6cm*3.5cm*1.5cm

RF Entfernung: Bis zu 100M

RF-Sendeleistung: MAX 19.5dbm

RF-Band: 2.4G ISM Band

Eingebautes Mikrofon am Sender

Verpackung: Kartonbox, Zipcase

Distanzabweichung $\leq 5M$

Zeitabweichung $\leq 1sek$

Übertragungsverzögerung: 0.006sek

Anschluss 3.5mm für Line-Out am Empfänger

Anschluss 3.5mm am Sender für Audio Signal von einem externen Mikrofon, PC, Smartphone, MP3 und Instrumenten (Pegel anpassbar)



Zubehör (inbegriffen)

5vDC USB Type-C Ladekabel. Jedes USB Type C 5vDC Ladegerät wird funktionieren

Audiokabel Adapter: $\Phi 3.5$ Stereo auf $\Phi 3.5$ Stereo

Adapter: $\Phi 3.5$ Stereo auf $\Phi 6.3$ Stereo

Optionen

Ohrbügel Mikrofon Omni/Uni (Niere)

Lavalier (Krawatten-Clip) Mikrofon Omni/Uni

Einsteck Mikrofon Omni/Uni

